

System beskrivelse

systemet består af 2 DMX universer.

Fixture hænger på 3 truss.

Front truss hænger over publikum ca. 5 meter fra scenen

Midter truss sidder over scene og kan flyttes mellem scenekant og bagerste truss.

Bagerste truss (bagtæppet) kan flyttes mellem midter truss og bagvæggen.

DMX univers 1 er alt over scenen fordelt på 2 truss

Midt truss er placeret midt over scenen og indeholder 6 stk. Mover "Varytec Hero Spot 230" samt 2 stk. "Eurolite Audience blinder"

Bag truss er placeret ved bagtæppet og indeholder 6 stk. "Varytec Hero Wash 300 FC", samt 2 stk. "Varytec Hero Spot 230", én yderst i hver side

De 6 sidelamper er hvide LED fixture placeret i hver siden af scenen forrest ved scenekanten i ca. 2.5 m højde over scenen.

DMX univers 2 er front fixturer (1-8) placeret på front truss over publikum, bestående af 8 stk. FOS IQ 18x12

Alle stik er 3 pol XLR.

Gæste tekniker sørger selv for evt. converter til medbragt udstyr.

***Alt efterlades som det er modtaget.**

Afviklende lystekniker har det fulde ansvar for anlægget indtil det er afleveret til huset tekniker

Der må på ingen måde ændres eller flyttes på udstyret, heller ikke selv om det flyttes tilbage igen!!!

Overtrædelser af venue regler, eller misvedligehold vil medføre erstatnings ansvar!

Der er mulighed for at udvide universerne med f.eks. Medbragte gulvlamper fra udtag i dameside.
Venue tilbyder ikke ekstra tomme universer

Revideret d. 13-9-24

DMX univers 1

Kanal	Enhed	Formål	Model	Note
1	Moving head 1	Pan	Varytec, Hero Spot 230	<u>18 kanaler</u>
2		Pan-fine		
3		Tilt		
4		Tilt-fine		
5		Speed rotate		max - min
6		Dimmer		
7		Stroboscope		
8		Colour wheel		0-4:Open*14-22:Red*32-40:3000K*50-58:Green*68-76:Blue*86-94:Yellow:104-112:Turcish*122-130:Magenta*
9		Static gobo		
10		Rotatable gobo		
11		Rotate gobo		
12		Focus		
13		Zoom		
14		Prism		
15		Prism rotate		
16		Preprogramed shows		
17		Pan-tilt auto program		
18		Reset		
19	Moving head 2	Pan	Varytec, Hero Spot 230	<u>18 kanaler</u>
20		Pan-fine		
21		Tilt		
22		Tilt-fine		
23		Speed rotate		max - min
24		Dimmer		
25		Stroboscope		
26		Colour wheel		0-4:Open*14-22:Red*32-40:3000K*50-58:Green*68-76:Blue*86-94:Yellow:104-112:Turcish*122-130:Magenta*
27		Static gobo		
28		Rotatable gobo		
29		Rotate gobo		
30		Focus		
31		Zoom		
32		Prism		
33		Prism rotate		
34		Preprogramed shows		
35		Pan-tilt auto program		
36		Reset		
37	Moving head 3	Pan	Varytec, Hero Spot 230	<u>18 kanaler</u>
38		Pan-fine		
39		Tilt		
40		Tilt-fine		
41		Speed rotate		max - min
42		Dimmer		
43		Stroboscope		
44		Colour wheel		0-4:Open*14-22:Red*32-40:3000K*50-58:Green*68-76:Blue*86-94:Yellow:104-112:Turcish*122-130:Magenta*

45	Static gobo		
46	Rotatable gobo		
47	Rotate gobo		
48	Focus		
49	Zoom		
50	Prism		
51	Prism rotate		
52	Preprogramed shows		
53	Pan-tilt auto program		
54	Reset		
55	Moving head 4	Pan	Varytec, Hero Spot 230 <u>18 kanaler</u>
56		Pan-fine	
57		Tilt	
58		Tilt-fine	
59		Speed rotate	max - min
60		Dimmer	
61		Stroboscope	
62		Colour wheel	0-4:Open*14-22:Red*32-40:3000K*50-58:Green*68-76:Blue*86-94:Yellow:104-112:Turkish*122-130:Magenta*
63		Static gobo	
64		Rotatable gobo	
65		Rotate gobo	
66		Focus	
67		Zoom	
68		Prism	
69		Prism rotate	
70		Preprogramed shows	
71		Pan-tilt auto program	
72		Reset	
73	Moving head 5	Pan	Varytec, Hero Spot 230 <u>18 kanaler</u>
74		Pan-fine	
75		Tilt	
76		Tilt-fine	
77		Speed rotate	max - min
78		Dimmer	
79		Stroboscope	
80		Colour wheel	0-4:Open*14-22:Red*32-40:3000K*50-58:Green*68-76:Blue*86-94:Yellow:104-112:Turkish*122-130:Magenta*
81		Static gobo	
82		Rotatable gobo	
83		Rotate gobo	
84		Focus	
85		Zoom	
86		Prism	
87		Prism rotate	
88		Preprogramed shows	
89		Pan-tilt auto program	
90		Reset	
91	Moving head 6	Pan	Varytec, Hero Spot 230 <u>18 kanaler</u>

92	Pan-fine		
93	Tilt		
94	Tilt-fine		
95	Speed rotate		max - min
96	Dimmer		
97	Stroboscope		
98	Colour wheel		0-4:Open*14-22:Red*32-40:3000K*50-58:Green*68-76:Blue*86-94:Yellow:104-112:Turkish*122-130:Magenta*
99	Static gobo		
100	Rotatable gobo		
101	Rotate gobo		
102	Focus		
103	Zoom		
104	Prism		
105	Prism rotate		
106	Preprogramed shows		
107	Pan-tilt auto program		
108	Reset		
109	Blinder 1	Dimmer	Eurolite Audience Blinder 2x100W <u>4 kanaler</u>
110		Strobe effekt	
111		COB 1	
112		COB 2	
113	Blinder 2	Dimmer	Eurolite Audience Blinder 2x100W <u>4 kanaler</u>
114		Strobe effekt	
115		COB 1	
116		COB 2	
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125	Hazer	Fan	Ukendt <u>2 kanaler</u>
126		Smoke	
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

155 Venstre side øverst	Color Marco	ADJ Flat par TW12	<u>2 kanaler</u>
156	Dimmer		
157 Højre side øverst	Color Marco	ADJ Flat par TW12	<u>2 kanaler</u>
158	Dimmer		
159 Venstre side midt	Cool white	ADJ CWWW 9	<u>5 kanaler</u>
160	Warm white		
161	Color tone		
162	Strobing		
163	dimmer		
164 Højre side midt	Cool white	ADJ CWWW 9	<u>5 kanaler</u>
165	Warm white		
166	Color tone		
167	Strobing		
168	dimmer		
169 Venstre side nederst	Cool white	ADJ CWWW 9	<u>5 kanaler</u>
170	Warm white		
171	Color tone		
172	Strobing		
173	dimmer		
174 Højre side nederst	Cool white	ADJ CWWW 9	<u>5 kanaler</u>
175	Warm white		
176	Color tone		
177	Strobing		
178	dimmer		
179			
180 Hero Wash 300 FC #1	Pan	Varytec, Hero Wash 300 FC	<u>26 kanaler</u>
181	Upan		
182	Tilt		
183	Utilt		
184	pan-tilt speed		
185	zoom		

186	Dimmer		
187	Shutter		
188	Red		
189	Green		
190	Blue		
191	White		
192	Red		
193	Green		
194	Blue		
195	White		
196	Red		
197	Green		
198	Blue		
199	White		
200	Linear CTO -color temp		
201	Color Marco		
202	Segment pattern 1 to 18		
203	Transition		
204	Zoom automatic programme with decreasing speed, 1 (fast)...8 (slow)		
205	pan_tilt_macro		
206 Hero Wash 300 FC #2	Pan	Varytec, Hero Wash 300 FC	<u>26 kanaler</u>
207	Upan		
208	Tilt		
209	Utilt		
210	pan-tilt speed		
211	zoom		
212	Dimmer		
213	Shutter		
214	Red		
215	Green		
216	Blue		
217	White		
218	Red		
219	Green		
220	Blue		
221	White		
222	Red		
223	Green		
224	Blue		
225	White		
226	Linear CTO -color temp		
227	Color Marco		
228	Segment pattern 1 to 18		
229	Transition		
230	Zoom automatic programme with decreasing speed, 1 (fast)...8 (slow)		
231	pan_tilt_macro		
232 Hero Wash 300 FC #3	Pan	Varytec, Hero Wash 300 FC	<u>26 kanaler</u>

233	Upan		
234	Tilt		
235	Utilt		
236	pan-tilt speed		
237	zoom		
238	Dimmer		
239	Shutter		
240	Red		
241	Green		
242	Blue		
243	White		
244	Red		
245	Green		
246	Blue		
247	White		
248	Red		
249	Green		
250	Blue		
251	White		
252	Linear CTO -color temp		
253	Color Marco		
254	Segment pattern 1 to 18		
255	Transition		
256	Zoom automatic programme with decreasing speed, 1 (fast)...8 (slow)		
257	pan_tilt_macro		
258	Hero Wash 300 FC #4	Varytec, Hero Wash 300 FC	<u>26 kanaler</u>
259	Upan		
260	Tilt		
261	Utilt		
262	pan-tilt speed		
263	zoom		
264	Dimmer		
265	Shutter		
266	Red		
267	Green		
268	Blue		
269	White		
270	Red		
271	Green		
272	Blue		
273	White		
274	Red		
275	Green		
276	Blue		
277	White		
278	Linear CTO -color temp		
279	Color Marco		

280	Segment pattern 1 to 18		
281	Transition		
282	Zoom automatic programme with decreasing speed, 1 (fast)...8 (slow)		
283	pan_tilt_macro		
284	Hero Wash 300 FC #5	Varytec, Hero Wash 300 FC	<u>26 kanaler</u>
285	Upan		
286	Tilt		
287	Utilt		
288	pan-tilt speed		
289	zoom		
290	Dimmer		
291	Shutter		
292	Red		
293	Green		
294	Blue		
295	White		
296	Red		
297	Green		
298	Blue		
299	White		
300	Red		
301	Green		
302	Blue		
303	White		
304	Linear CTO -color temp		
305	Color Marco		
306	Segment pattern 1 to 18		
307	Transition		
308	Zoom automatic programme with decreasing speed, 1 (fast)...8 (slow)		
309	pan_tilt_macro		
310	Hero Wash 300 FC #6	Varytec, Hero Wash 300 FC	<u>26 kanaler</u>
311	Upan		
312	Tilt		
313	Utilt		
314	pan-tilt speed		
315	zoom		
316	Dimmer		
317	Shutter		
318	Red		
319	Green		
320	Blue		
321	White		
322	Red		
323	Green		
324	Blue		
325	White		
326	Red		

327	Green		
328	Blue		
329	White		
330	Linear CTO -color temp		
331	Color Marco		
332	Segment pattern 1 to 18		
333	Transition		
334	Zoom automatic programme with decreasing speed, 1 (fast)...8 (slow)		
335	pan_tilt_macro		
336	Moving head 7	Pan	Varytec, Hero Spot 230
			<u>18 kanaler</u>
337	Pan-fine		
338	Tilt		
339	Tilt-fine		
340	Speed rotate		max - min
341	Dimmer		
342	Stroboscope		
343	Colour wheel		0-4:Open*14-22:Red*32-40:3000K*50-58:Green*68-76:Blue*86-94:Yellow:104-112:Turkish*122-130:Magenta*
344	Static gobo		
345	Rotatable gobo		
346	Rotate gobo		
347	Focus		
348	Zoom		
349	Prism		
350	Prism rotate		
351	Preprogramed shows		
352	Pan-tilt auto program		
353	Reset		
354	Moving head 8	Pan	Varytec, Hero Spot 230
			<u>18 kanaler</u>
355	Pan-fine		
356	Tilt		
357	Tilt-fine		
358	Speed rotate		max - min
359	Dimmer		
360	Stroboscope		
361	Colour wheel		0-4:Open*14-22:Red*32-40:3000K*50-58:Green*68-76:Blue*86-94:Yellow:104-112:Turkish*122-130:Magenta*
362	Static gobo		
363	Rotatable gobo		
364	Rotate gobo		
365	Focus		
366	Zoom		
367	Prism		
368	Prism rotate		
369	Preprogramed shows		
370	Pan-tilt auto program		
371	Reset		
372			
373			

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

Revideret d. 13-9-24

DMX univers 2

Kanal	Enhed	Formål	Model	Note
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	Front 1	dimmer	FOS IQ 28x12	<u>19 kanaler</u>
21		shutter		
22		Pan		
23		Pan-fine		
24		Tilt		
25		Tilt-fine		
26		Speed pan/tilt		max - min
27		Red		
28		Green		
29		Blue		
30		Withe		

31	Focus	
32	Macro color	
33	Color Temp	
34	Macro run	
35	Macro speed	
36	Dynamic rotate	
37	Dynamis rotate speed	
38	Special funktions	
39	Front 2	FOS IQ 28x12 <u>19 kanaler</u>
40	shutter	
41	Pan	
42	Pan-fine	
43	Tilt	
44	Tilt-fine	
45	Speed pan/tilt	max - min
46	Red	
47	Green	
48	Blue	
49	Withe	
50	Focus	
51	Macro color	
52	Color Temp	
53	Macro run	
54	Macro speed	
55	Dynamic rotate	
56	Dynamis rotate speed	
57	Special funktions	
58	Front 3	FOS IQ 28x12 <u>19 kanaler</u>
59	shutter	
60	Pan	
61	Pan-fine	
62	Tilt	
63	Tilt-fine	

64	Speed pan/tilt		max - min
65	Red		
66	Green		
67	Blue		
68	Withe		
69	Focus		
70	Macro color		
71	Color Temp		
72	Macro run		
73	Macro speed		
74	Dynamic rotate		
75	Dynamis rotate speed		
76	Special funktions		
77	Front 4	dimmer	FOS IQ 28x12 <u>19 kanaler</u>
78		shutter	
79		Pan	
80		Pan-fine	
81		Tilt	
82		Tilt-fine	
83		Speed pan/tilt	max - min
84		Red	
85		Green	
86		Blue	
87		Withe	
88		Focus	
89		Macro color	
90		Color Temp	
91		Macro run	
92		Macro speed	
93		Dynamic rotate	
94		Dynamis rotate speed	
95		Special funktions	
96	Front 5	dimmer	FOS IQ 28x12 <u>19 kanaler</u>

97	shutter	
98	Pan	
99	Pan-fine	
100	Tilt	
101	Tilt-fine	
102	Speed pan/tilt	max - min
103	Red	
104	Green	
105	Blue	
106	Withe	
107	Focus	
108	Macro color	
109	Color Temp	
110	Macro run	
111	Macro speed	
112	Dynamic rotate	
113	Dynamis rotate speed	
114	Special funktions	
115	Front 6 dimmer	FOS IQ 28x12 <u>19 kanaler</u>
116	shutter	
117	Pan	
118	Pan-fine	
119	Tilt	
120	Tilt-fine	
121	Speed pan/tilt	max - min
122	Red	
123	Green	
124	Blue	
125	Withe	
126	Focus	
127	Macro color	
128	Color Temp	
129	Macro run	

130	Macro speed	
131	Dynamic rotate	
132	Dynamis rotate speed	
133	Special funktions	
134	Front 7	FOS IQ 28x12 <u>19 kanaler</u>
135	shutter	
136	Pan	
137	Pan-fine	
138	Tilt	
139	Tilt-fine	
140	Speed pan/tilt	max - min
141	Red	
142	Green	
143	Blue	
144	Withe	
145	Focus	
146	Macro color	
147	Color Temp	
148	Macro run	
149	Macro speed	
150	Dynamic rotate	
151	Dynamis rotate speed	
152	Special funktions	
153	Front 8	FOS IQ 28x12 <u>19 kanaler</u>
154	shutter	
155	Pan	
156	Pan-fine	
157	Tilt	
158	Tilt-fine	
159	Speed pan/tilt	max - min
160	Red	
161	Green	
162	Blue	

163	Withe
164	Focus
165	Macro color
166	Color Temp
167	Macro run
168	Macro speed
169	Dynamic rotate
170	Dynamis rotate speed
171	Special funktions

Revideret d. 13-9-24